

<取扱説明書>



[製品名：いつでもランプ tsuita]

本体仕様表

	寸法	消費電力	通常時の明るさ	停電時の明るさ	停電時の点灯時間	バッテリー	LED	差込口
40w相当タイプ (電球色・白色)	直径60×116mm	6w	AC600lm	DC200lm	6時間	2600mAh	40000H	E26



「定格電圧 AC100V 消費電力 6W 明るさ 600lm」

※以下の器具・環境には使用できません

- ・調光機能（電球の明るさを変える機能）やセンサーの付いた照明器具や回路
- ・リモコンの付いた照明器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのH I Dランプ器具
- ・断熱材施工器具等の熱のこもりやすい器具
- ・同一スイッチ内に他の電気器具が接続された照明器具や回路
- ・湿気の多い場所、水滴などがかかる場所や屋外
- ・電球周囲温度が40°Cを超える場所。（推奨使用周囲温度は5～35°Cです。）
- ・交流100V、周波数50/60Hz以外の電源
- ・その他、使用器具、環境等により使用できない場合があります。

※以下の場合、動作不良や不具合を起こす可能性がございます。

- ・同一回路内に、複数の電球が繋がっている場合
- ・他の電球が混在している場合
- ・密閉型器具に使用した場合
- ・推奨温度外の保管・ご使用の場合

※保証期間（2年保証） →ただし、消耗部材を除く。

- ・万一、当社製造上の原因により品質不良がありました場合には、お買い上げ後2年以内に限り、同等品とお取り替えいたします。

当製品に関するお問い合わせはこちら

株式会社エコミナミ (<https://www.ecominami.jp/>)
受付時間 9:00～17:00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）



ECOMINAMI

メール：mail@ecominami.jp

⚠ 安全上のご注意 ⚠

<使用上のご注意>

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED やバッテリーの交換はできません。
- ・配線やスイッチ形状によっては使用できない場合があります。
- ・LED 光源にはバラツキがあるため、同じ型番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

<警告>

- ・電球を取り付ける時や取り外す時は必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- ・布や紙を被せるなど燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)

<注意>

- ・点灯中や消灯直後は電球が熱くなっていますので、触れないでください。(火傷の原因)
- ・電球はソケットに確実に取り付けてください。(火災、落下の原因)
- ・器具で指定されたワット数以下の電球をご使用ください。(短寿命の原因)
- ・点灯中の電球を直視し続けしないでください。(目を痛める原因)
- ・水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)

<同封のスイッチ付きフックについて>

- ・手持ち点灯の際に、「ずっと持っておくのが辛い」「手で点かない」というお声をいただきましたので、スイッチ付きフックを用意いたしました。
- ・黒ボタンを操作 (オン/オフ) することで電球がバッテリ一点灯いたします。
- ・電球が暗くなり始めたら充電するなど過放電にはご注意ください。(完全放電すると急激にバッテリーが劣化いたします。)



<素手でも点灯可能>



【点灯手順】

照明器具に取付けをする電球の金属部2点を触れます。

- ① 側面にある波型部分と、
- ② 底面にある丸型部分を同時に手で触れることで点灯します。